

成品訂購碼

BKC 06 04 - 01 □

1 2 3 4 5

① 規格代號	② 接管外徑	③ 接管內徑	④ 連接螺紋	⑤ 牙型代號
BKC: 鎖母直通 	04: Φ4mm 06: Φ6mm 08: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm	25: Φ2.5mm 04: Φ4mm 05: Φ5mm 06: Φ6mm 65: Φ6.5mm 75: Φ7.5mm 08: Φ8mm 09: Φ9mm	M3: M3X0.5 M5: M5X0.8 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/2	空白: PT牙

[注] 使用Φ8×Φ5.5管子可用BKC0806的鎖母直通接頭。

產品規格

使用壓力範圍	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)
負壓	-750mmHg(10Torr)
保證耐壓力	3.0MPa
使用溫度範圍(℃)	0~150


[注] 高溫場合使用時，需確認軟管或PU管耐溫等級。

產品特性

- 1、具有多種型號規格，廣泛應用於各類氣動系統；
- 2、流通性能優越，可通過與氣管內徑同容量之流量；
- 3、鍍鎳的銅體可以防腐蝕和污染，應用範圍更寬廣；
- 4、全金屬接頭適用於高溫環境。

外部規格

BKC系列



型號符號	管徑ΦD		R	L	C	K	對邊G	對邊H	重量(g)
	外徑	內徑							
BKC0425-M3	4	2.5	M3×0.5	3	17	5	8	8	4.4
BKC0425-M5			M5×0.8	3.5	17.5			8	4.8
BKC0425-01			PT1/8	7.5	20.5			10	7.1
BKC0604-01	6	4	PT1/8	7.5	22	5.5	10	10	9.9
BKC0604-02			PT1/4	10	25.5			14	15.8
BKC0604-03			PT3/8	11	27			17	22.5
BKC0805-01	8	5	PT1/8	7.5	24	6.5	12	12	12.8
BKC0805-02			PT1/4	10	27.5			14	17.2
BKC0805-03			PT3/8	11	29			17	23.7
BKC0806-01			PT1/8	7.5	24			12	13.1
BKC0806-02			PT1/4	10	27.5			14	17.2
BKC0806-03			PT3/8	11	29			17	23.6

型號符號	管徑ΦD		R	L	C	K	對邊G	對邊H	重量(g)
	外徑	內徑							
BKC1065-02	10	6.5	PT1/4	10	30	7.5	15	15	25.3
BKC1065-03			PT3/8	11	31.5			17	29.1
BKC1065-04			PT1/2	14	35.5			21	44
BKC1075-02			PT1/4	10	30			15	24.1
BKC1075-03			PT3/8	11	31.5			17	28.9
BKC1075-04	10	8	PT1/2	14	35.5	7.5	17	21	43.6
BKC1208-02			PT1/4	10	30			17	30.5
BKC1208-03			PT3/8	11	31.5			17	32.1
BKC1208-04			PT1/2	14	35.5			21	46.7
BKC1209-02			PT1/4	10	30			17	30.6
BKC1209-03	12	9	PT3/8	11	31.5	7.5	17	17	31.9
BKC1209-04			PT1/2	14	35.5			21	46.4

安裝與使用

1、氣管的拔插方法

1.1、插入氣管


鎖緊帽套入氣管并把氣管插入本體內，然後鎖緊鎖緊帽，此時管會牢牢鎖在本體上不易被拔出。(如圖一)

1.2、拔出氣管


拔出氣管前，先鬆開鎖緊帽。這樣氣管才可以被拔出。(如圖二)

2、螺紋擰入方法


採用外六角扳手按圖三所示方法將接頭擰入即可（注：扳手擰在本體上，請勿擰在鎖緊帽上）。



圖一



圖二



圖三

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Other Tools](#) category:

Click to view products by [AIRTAC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[899-2-KT46](#) [568681-1](#) [5800-0090](#) [58061-1](#) [59085](#) [00-8273-RDPP](#) [593033](#) [593072](#) [593564100](#) [593575](#) [593593](#) [010-0003-0000](#) [011349-000](#)
[CRCW08052740FRT1](#) [599-2021-3-NME](#) [CRCW2010331JR02](#) [601-SPB](#) [601YSY](#) [602-JJ-03](#) [602SPB](#) [603-JJY-04](#) [CRTN1013](#) [CS16](#) [6-](#)
[1579014-0](#) [6203](#) [6240-1](#) [M43435 TY 2 SZ 3 FIN C BLK](#) [M43435 TY 5 SZ 3 FIN C NAT](#) [M-5Z](#) [M6816](#) [660-29ABT1](#) [662508-1](#) [CVHD-](#)
[950X-93.333](#) [671-GP-04-KT39-73207](#) [679793-1](#) [690191-1](#) [690191-3](#) [690317-2](#) [691409-4](#) [692006-2](#) [692655-7](#) [699-JJ-02](#) [699-JJ-2102-09](#)
[MA2DPCC](#) [6TBJ03](#) [6TBJ05](#) [7001917104](#) [7002-5189](#) [7002-5295](#) [7002-5340](#)